

Estación de Alarma

Dispositivo Manual Direccional



La estación manual se utiliza para notificar de forma manual una alarma y se ubican en las salidas de emergencia de todos los niveles del Edificio, así como en los accesos y egresos principales del mismo, permite evacuar activando por medio de la estación manual.

Descripción

La estación manual de emergencia de doble acción, es un dispositivo manual de alarma contra incendios que reduce considerablemente las falsas alarmas por activación accidental ya que requiere dos movimientos para su activación. Ha sido diseñada para satisfacer múltiples aplicaciones pensando en el instalador y usuario final. Es un dispositivo de iniciación con un innovador diseño, de fácil instalación, mantenimiento y operación. Trabaja en paneles convencionales y direccionables fácil instalación. Texto con sistema de lectura braille. Se ubican en las salidas de emergencia de todos los niveles del edificio, así como en los accesos y egresos principales del mismo, para que en un momento dado sea posible evacuar activando por medio de la estación manual, una alarma audiovisual. Las estaciones cuentan todas con un módulo inteligente que permite conocer el sitio exacto del dispositivo que fue activado.



PARTE INTERNA

Información Técnica

Código:	PUL-6C
Marca:	OPALUX
Voltaje de Operación:	9-28V DC
Resistencia de alarma:	470Ω /1W
Rango de trabajo:	≤93%
Temperatura de trabajo:	humedad -10°C
Peso:	a 55°C 220gr.

Caja



Dimensiones (cm)

L	A	Anch
14	10.5	4.5

Advertencia y recomendación de seguridad:

Este producto tiene que ser instalado por un electricista, para que pueda ser conectado con los cables que corresponden y así evitar el mal funcionamiento de este.

