Especificaciones Técnicas



ALARMA (240VAC)

ALARMA COMUNITARIA

LT-80W

DESCRIPCIÓN

- El sistema de alarma esta diseñado para disuadir ante un evento de alarma colectivo en comunidades, urbanizacio nes, condominios, centros comerciales, instituciones o industrias. Su diseno ofrece una apariencia sobria y minima lista para complementar cualquier escenario exterior.
- Sus principales características son admitir 80 usuarios inalámbricos con llaveros y capacidad de emitir 3 tonos diferentes.

DESCRIPCIÓN

ESTRUCTURA INTERIOR DEL CABLE

- Mantener presionado el botón por 1 seg. para grabación de controles remotos.
- Mantener presionado e botón por 10 seg. para borrar controles remotos.



Este documento es confidencial y es propiedad de L T USA ® , la cual posee los derechos de autor. El documento no debe ser copiado de ninguna forma, en todo o en parte , sin el permiso por escrito de LT USA ® . Las características relacionadas con este documento no son contractuales.

Especificaciones Técnicas

SIRENA (220VAC)

AMBULANCIA Y PATRULLERO

LT-80w

Voltaje de entrada	90-240 VAC
Rango de operación	9 a 15 VDC
Fuente de Trabajo	Fuente Switching 12 V Amp(Incluida)
Zona de entrada	1 zona para boton cableado Normalmente abierto enclavado N.O
Potencia Audio	80 W
Capacidad Audio	3 Tonos
Botones	1
Compatibilidad RF	80 m 433Mhz
Capacidad	80 Llaveros
LED	1 indicadores LED
Tiempo auto apagado	10 Min.
Dimensiones	19.8 x 11.6 cm
Temperatura de Operación	0 a 50º C
Peso	0.9 Kg
Humedad Relativa	0 a 93% sin condensación

USO

- 日sistema de alarma esta diseñado para disuadir ante un evento de alarma colectivo en comunidades, urbanizacio nes, condominios, centros comerciales, instituciones o industrias. Su diseno ofrece una apariencia sobria y minima lista para complementar cualquier escenario exterior.
- Alarma comunitaria 90V-240V AC - 3 Tonos de Sonido (Disuasivo, ambulancia patrullero)
- Para interiores y exteriores (Comunidades, condominios residenciales centro comerciales, fabricas e Industrias, etc.)

Especificaciones Técnicas

CRA-80

CONTROL ALARMA COMUNITARIA

CRA-80

- Cuenta con 4 botones, los cuales sirven para : alarmar ambulancia / patrullero / pánico y apagado de las sirenas.
- Distancia Inalámbrico.
- Utiliza 1 batería 12V A27
- Dimensiones 54.5 x 29.5 x 13.8 mm
- Material : ABS + metal



Distribución de teclas en forma de llaveros (incluido en el kit), el control de la sirena, su propósito principal es la prevención y disuasión de robos y vandalismo mediante la activación de la sirena en alto volumen.

Este documento es confidencial y es propiedad de L T USA ® , la cual posee los derechos de autor. El documento no debe ser copiado de ninguna forma, en todo o en parte , sin el permiso por escrito de LT USA ® . Las características relacionadas con este documento no son contractuales.